アイゼット照明器具

ＨＩＤスポットライト（一般屋内用）

取扱説明書

保管用

灯具品番	色	適合ランプ（指定）	器具重量
SEL-35SH SEL-70SH	IV（アイボリー） BK（ブラック）	CDM-T 35W/830 CDM-T 35W/942 CDM-T 70W/830 CDM-T 70W/942	1.6kg

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。(工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。)

安全に関するご注意

⚠ 警　告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。
●アース付配線ダクト及び重量用配線ダクト用器具です。
下記のような場所に取付けると感電・落下の原因となります。
・配線だけのもの及びガタつくもの　→　アース付配線ダクト又は、重量用配線ダクトの設置又は交換が必要です。
設置・交換には資格が必要です。販売店・電気工事店に依頼してください。
●天井取付け専用器具です。
下記のような場所に取付けると器具の火災・感電・落下の原因となります。
・壁面　・傾斜した場所
●パイプ吊りのアース付配線ダクト（重量用配線ダクトは除く）には取付けないでください。落下の原因となります。
●被照射面との距離は、５０cm以上離してください。
被照射物の火災・変色の原因となります。
●器具の改造及び構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
火災・感電の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±６%）以外の電源で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
●器体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因になります。
●アルカリ系の洗剤は使用しないでください。強度低下による破壊の原因となります。

⚠ 注　意

●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下・ランプ短寿命・サビの原因となります。
●本器具は5～40℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
※高温で使用すると火災の原因となります。
●器具に無理な力を加えないでください。落下の原因となります。
●点灯中及び点灯後のランプ及びその周辺をさわらないでください。
ランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
●器具には寿命があります。(*1)３～５年に１回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、
不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。
●埋込型配線ダクトへの取付けはできません。

＊1　照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、８～１０年が取り替え時期の目安です。

■定格

⚠警告　下記以外のランプを使用しないでください。　火災の原因となります。

使用電圧	品番	使用ランプ	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	ＳＥＬ-ＳＨ	ＣＤＭ－Ｔ　７０Ｗ（Ｇ１２）専用	８２Ｗ

使用上のご注意

●光の影響を受けやすい商品（毛皮・呉服・絵画等）には長時間使用しないでください。
変色の原因となります。
●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
●同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
●点灯中のランプを消してすぐに電源を入れてから、ランプが始動するまで約１０分かかります。

保証について

●保証について
この商品の保証期間は１年です。
但し、ランプ等の消耗品は除きます。
●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電機部品）を製造打ち切り後も保有しています。（同等代替品含む）
修理が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ・ランプ交換　⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

＜器具の清掃について＞・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤でふかないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
＜ランプ交換について＞・ランプ交換は、器具表示にしたがって指定されたランプを使用してください。

ランプ交換時のご注意

・ランプのガラス管には絶対に素手で触れないでください。
ガラス管に指紋や油性がついたまま点灯しますと、失透（ガラスの変質）が生じ、寿命が短くなります。
万一ガラス管に手が触れたり、汚れた場合にはアルコールまたはシンナーを浸した布できれいにふきとり、
乾かしてからご使用ください。

高温注意

・点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらないこと。　やけどの原因となります。

お客様へ　ランプ交換など保守のために、下表内容をご確認の上、適切な保守用品をお求めください。
なお、安全のために保守作業は、できるだけ工事店にご依頼ください。

保守・点検のために

〈施工記録〉

器具品番		保守作業上の注記
取付年月日		
使用ランプ品番		

商品についてのご相談お問い合わせは、器具本体表示の品番、又は型名をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、
もしくは右記へご連絡ください。

株式会社アイゼット

本　社/〒399-4511
長野県上伊那郡南箕輪村 6201-1
TEL:0265-71-8822（代）
FAX:0266-71-8800
■ホームページアドレス
http://www.iz-inc.co.jp/

取説 No.IZ0019L6-091106